

# Wannenstecker


Für alle die auf der Suche nach den Pinbelegungen der MobaLedLib-Wannenstecker sind, hier das gesuchte Thema.

## LED-Bus Ausgang

Verwendung auf folgenden Platinen

- Hauptplatine (100)
- Verteilerplatine (200) (Ausgänge 01 - 10)

Pin	Funktion
1	Spannungsversorgung 5V
2	Daten vom Verteiler bzw. der Hauptplatine zur ersten LED bzw. zur nächsten Platine oder dem nächsten Verteiler
3	<b>Gemeinsames</b> GND für Spannungsversorgung und opt. Spannungsversorgung
4	Datenrückleitung von der LED bzw. Platine zum nächsten Haus oder zum nächsten Verteiler
5	<b>Gemeinsames</b> GND für Spannungsversorgung und opt. Spannungsversorgung
6	opt. Spannungsversorgung <b>max. 12V</b>




## LED-Bus Eingang

Verwendung auf folgenden Platinen

- Miniverteiler (100, ab V1.5) - **Eingang (INP)**
- Verteilerplatine (200) - **Eingang (INP)**
- Sound Modul JQ6500-3 (500)
- Sound Modul MP3-TF-16P (501)
- Servo Modul LED WS2811 (510)
- Extender Modul WS2811 (520)
- 24 Single LED Connector (521)
- Relaisplatine (530)
- WS2811-ZweiPol (540)

Pin	Funktion
1	Spannungsversorgung 5V
2	Daten vom Verteiler zur LED bzw Platine
3	<b>Gemeinsames</b> GND für Spannungsversorgung und opt. Spannungsversorgung
4	Datenrückleitung von der LED bzw. Platine zum nächsten Haus oder Verteiler
5	<b>Gemeinsames</b> GND für Spannungsversorgung und opt. Spannungsversorgung
6	opt. Spannungsversorgung <b>max. 12V</b>




## M-CAN-Bus

Verwendung auf folgenden Platinen

- Hauptplatine (100)


Pin	Funktion
1	n.c. - keine Verbindung
2	GND
3	CAN-H
4	CAN-L
5	GND
6	n.c. - keine Verbindung



## KEYBRD

Verwendung auf folgenden Platinen



- Hauptplatine (100) (Links neben LED-Nano)
- Ausgang zur nächsten Platine (auf der rechten Seite der Pushbutton-Platine 4017)

Pin	Funktion	
1	Ausgang Datensignal RGB-LEDs Kanal 1 zur PushButton-Platine	
2	Eingang Datensignal RGB-LEDs Kanal 1 von PushButton-Platine zum Stecker KEYBRD1	
3	5V Spannungsversorgung	
4	GND für Spannungsversorgung	
5	CLOCK-Signal zur PushButton-Platine	
6	RESET-Signal für alle PushButton-Platinen	
7	Buttons-Signal von allen PushButton-Platinen	
8	CLOCK-Signal von der PushButton-Platine weiter zum Stecker KEYBRD1	

## KEYBRD1 - Hauptplatine rechts

Verwendung auf folgenden Platinen

- Hauptplatine (100)


Pin	Funktion	
1	Ausgang Datensignal RGB-LEDs Kanal 1 zur PushButton-Platine	
2	n.c. - keine Verbindung	
3	5V Spannungsversorgung	
4	GND für Spannungsversorgung	
5	CLOCK-Signal zur PushButton-Platine	
6	RESET-Signal für alle PushButton-Platinen	
7	Buttons-Signal von allen PushButton-Platinen	
8	Anschluss für zehn Analoge Taster an A6 wenn SJ4 geschlossen und C7 sowie R14 bestückt sind.	

## KEY\_80

Verwendung auf folgenden Platinen


- Hauptplatine (100)

Pin-Nummer Wannenstecker	Funktion	Pin Alias Name	alternative Namnen	Arduino-Pin LED-Nano	ESP32
1	Arduino Pin	KEY80_P1		D2	17
2	Arduino Pin	KEY80_P2		D7	12
3	Arduino Pin	KEY80_P3		D8	26
4	Arduino Pin	KEY80_P4		D9	25
5	Arduino Pin	KEY80_P5		D10	5
6	Arduino Pin	KEY80_P6		D11	23
7	Arduino Pin	KEY80_P7		D12	19
8	Arduino Pin	KEY80_P8		A1	4
9	<b>BUTTONS</b>	KEY80_P9	KEY80_BUTTONS	A2	34
10	<b>RESET_K</b>	KEY80_P10	KEY80_RESET_K KEY80_RST	A3	33
11	<b>LEDS_K</b>	KEY80_P11	KEY80_LEDS_K KEY80_SDA	A4	32
12	<b>SCL</b>	KEY80_P12	KEY80_SCL	A5	39
13	<b>5V</b>				
14	<b>GND</b>				



## Extension Stecker am ESP32 Adapter

Pin-Nummer Wannenstecker	Name	alternative Namnen	PIN vom ESP32 - 30	PIN vom ESP32 - 38
1	MLL_EXT_OUT_P1	MLL_EXT_OUT_SCL	D22	D22
2	MLL_EXT_OUT_P2	MLL_EXT_OUT_SDA	D21	D21
5	MLL_EXT_OUT_P5	LED2	D16 (RX2)	D16
6	MLL_EXT_OUT_P6	LED3	D14	D14
7	MLL_EXT_OUT_P7	LED4	D18	D18
8	MLL_EXT_OUT_P8	LED5	D19	D19
9	MLL_EXT_OUT_P9	LED6	D23	D23
10	MLL_EXT_OUT_P10	LED7	—	D0



From:  
<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**



Permanent link:  
<https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/hilfestellungen/wannenstecker?rev=1662471406>

Last update: **2022/09/06 14:36**