2025/11/12 09:15 1/24 Effekte-MLL - Tasterfunktionen


# Effekte-MLL - Tasterfunktionen

Folgende Taster können verwendet werden:

SwitchAx	Analoge Taster
SwitchBx	Taster an der Push Button-Platine (Border, 1 - 10 oder mehr)
SwitchCx	Taster an der Push Button-Platine (Stellpult, 80 und mehr Taster)
SwitchDx	Taster auf der Hauptplatine (1 – 3)

## **Taster unbeleuchtet**

Diese Funktion besitzt keine Status LED.



Zielvariable 1	Name der Variablen, die dann eine Funktion auslöst. Sie ist hier immer mit der Endung ,0' anzugeben (z.B.: Tast0). Die aktive bekommt dann die Endung ,1' oder höher, je nach Anzahl der Tastenfunktionen (z.B.: Tast1).
Zustände rotieren [0/1]	Springt von der letzten aktiven Funktion zur ersten Funktion. $0 = $ nicht verwendet; $1 = $ verwendet.
Verwende Zustand 0 beim rotieren [0/1]	Beim Rotieren wird auch der Zustand 0 (nicht aktiv) verwendet. 0 = nicht verwendet; 1 = verwendet.
Abschalten durch langes drücken [0/1]	Mit langem Drücken des Tasters wird die Tastenfunktion beendet. 0 = nicht verwendet; 1 = verwendet.
Optionale Zähler Parameter	CF_INV_INPUT, CF_BINARY, CF_ROTATE, CF_PINGPONG, CF_Random
Abschaltzeit	Zeit, bis die Funktion automatisch beendet wird. 0 bedeutet keine Abschaltung.

#### **Optionale Zähler Parameter**

CF_INV_INPUT	Variante wahrso	heinlich ungeeignet, da sie den Eingang negiert.							
	Bei Funktionen, runter-gezählt. Beispiel 3 Funkt	die mehrere Zustände haben: Die Ausgänge werden binär hoch- bzwionen:	<b>W</b> .						
	Tasterdruck	Ausgang (z.B.: Tastx)							
	1	Tast1							
CF BINARY	2	Tast2							
_	3	Tast1, Tast2							
	4	Tast3							
	5	Tast1, Tast3							
	6	Tast2, Tast3							
	7 0H02023 with Mobiled Lib. de	Tast1, Tast2, Tast3							
CF_ROTATE	Fängt am Ende	wieder von vorne an. Keine wirkliche Auswirkung.							
CF_PINGPONG	Wechselt am En zurück).	de die Richtung (also Tast1, dann Tast2, Tast3 und dann wieder							
CF_Random	Es wird ein zufälliger Ausgang verwendet.								

Die einzelnen Parameter können mit ,|' verknüpft werden. === Beispiel: === CF\_BINARY | CF ROTATE | CF RANDOM

### **Taster unbeleuchtet, 1 Funktion**

### PushButton 0 1 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster z.B. am Anlagenrand gestartet. Wenn der Taster betätigt wird, wird die Zielvariable 1 aktiviert. Damit kann dann in der folgenden Zeile eine Aktion ausgelöst werden. Die Zielvariable 0 ist aktiv im Ruhezustand aktiv.

### **Beispiel:**

PushButton\_0\_1(#InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

	_	`	,	, ,	, ,	,	•						
✓	SwitchD1						<ul> <li>Taster unbeleuchtet, 1 Funktion</li> </ul>	PushButton 0 1(#InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)			1	0	
✓	Tast1						RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0

### Taster unbeleuchtet, 2 Funktionen

#### PushButton 0 2 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster z.B. am Anlagenrand gestartet. Mit dieser Funktion können zwei verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wird der Taster einmal betätigt, so ist die Zielvariable 1 aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv.

### **Beispiel:**

2025/11/12 09:15 3/24 Effekte-MLL - Tasterfunktionen

#### PushButton 0 2(#InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

✓	1	SwitchD1	i —			<ul> <li>Taster unbeleuchtet, 2 Funktionen</li> </ul>	PushButton 0 2(#InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)			1	0	
								Ī				
✓		Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0
✓		Tast2				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	2	1	1	0	0

### Taster unbeleuchtet, 3 Funktionen

### PushButton 0 3 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster z.B. am Anlagenrand gestartet. Mit dieser Funktion können drei verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wird der Taster einmal betätigt, so ist die Zielvariable 1 aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Entsprechendes gilt für den dritten Tastendruck. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv. Beisiel:

PushButton 0 3(#InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

✓	SwitchD1			<ul> <li>Taster unbeleuchtet, 3 Funktioner</li> </ul>	PushButton 0 3(#InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)			1	0	
						Ţ				
✓	Tast1			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0
✓	Tast2			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	2	1	1	0	0
✓	Tast3			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	3	1	1	0	0

### Taster unbeleuchtet, 4 Funktionen

#### PushButton \_0\_4 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster z.B. am Anlagenrand gestartet. Mit dieser Funktion können vier verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wird der Taster einmal betätigt, so ist die Zielvariable 1 aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Entsprechendes gilt für die folgenden Tastendrücke. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv.

#### **Beispiel:**

PushButton 0 4(#InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

	–	`	 . ,, ,	- '	/ - :	<i>_</i>						
✓	SwitchD1					Taster unbeleuchtet, 4 Funktionen	PushButton 0 4(#InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)			1	0	
✓	Tast1					RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0
✓	Tast2					RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	2	1	1	0	0
✓	Tast3					RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	3	1	1	0	0
_	Tact/	D				PGRJ FD einstellbar	Cons+PGR(#LED #TnCh & & A 127 127 127)	1	1	1		

## Taster unbeleuchtet, 5 Funktionen

#### PushButton 0 5 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster z.B. am Anlagenrand gestartet. Mit dieser Funktion können vier verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wird der Taster einmal betätigt, so ist die Zielvariable 1 aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Entsprechendes gilt für die folgenden Tastendrücke. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv.

#### **Beispiel:**

PushButton 0 5(#InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)


~	SwitchD1			<ul> <li>Taster unbeleuchtet, 5 Funktionen</li> </ul>	PushButton 0 5(#InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)			- 1	0	
						Ī				
<b>✓</b>	Tast1			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	- 1	0	0
✓	Tast2			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	2	1	- 1	0	0
✓	Tast3			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	3	1	1	0	0
✓	Tast4			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	4	1	1	0	0
✓	Tast5			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	5	1	1	0	0

Last update: 2024/10/06 anleitungen:effekte\_mll:taster\_funktionen https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/effekte\_mll/taster\_funktionen

2025/11/12 09:15 5/24 Effekte-MLL - Tasterfunktionen

## **Taster beleuchtet**

Diese Funktion verwendet eine normale LED zur Statusanzeige. Die Funktion erwartet für die Statusanzeige ein WS2811-Modul. Hier kann dann die rote, grüne oder blaue LED ausgewählt werden. Bei Verwendung der Push Button Platine 4017 ist darauf zu achten, dass der WS2811-Ausgang zur Taste passt (Tast1 = rot, Taste 2 = grün, Taste 3 = blau, Taste 4 = rot usw.). Ggf. kann mit der Funktion "Next LED" die Position entsprechend angepasst werden.



LED Kanal Auswahl	Ausgang des WS2811: 1/rot oder 2/grün oder 3/blau.
Zielvariable 1	Name der Variablen, die dann eine Funktion auslöst. Sie ist hier immer mit der Endung ,0' anzugeben (z.B.: Tast0). Die aktive bekommt dann die Endung ,1' oder höher, je nach Anzahl der Tastenfunktionen (z.B.: Tast1).
Zustände rotieren [0/1]	Springt von der letzten aktiven Funktion zur ersten Funktion. $0 = \text{nicht verwendet}; 1 = \text{verwendet}.$
Verwende Zustand 0 beim rotieren [0/1]	Beim Rotieren wird auch der Zustand 0 (nicht aktiv) verwendet.  0 = nicht verwendet; 1 = verwendet.

11:32

Abschalten durch langes drücken [0/1]	Mit langem Drücken des Tasters wird die Tastenfunktion beendet.  0 = nicht verwendet; 1 = verwendet.
Optionale Zähler Parameter	CF_INV_INPUT, CF_BINARY, CF_ROTATE, CF_PINGPONG, CF_Random (siehe Taster unbeleuchtet)
Abschaltzeit	Zeit, bis die Funktion automatisch beendet wird. 0 bedeutet keine Abschaltung.
Helligkeit wenn aktiv	Helligkeit der LED, wenn die Funktion aktiv ist.
Hintergrundbeleuchtung	Helligkeit der LED, wenn Funktion nicht aktiv ist.
LED Kanal	Beim Einsatz der Push Button Platinen ist es immer der Kanal 1

### **Taster beleuchtet, 1 Funktion**

## PushButton\_w\_LED\_BL\_0\_1 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster am Anlagenrand gestartet. Wenn der Taster betätigt wird, so blinkt er und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Damit kann dann in der folgenden Zeile eine Aktion ausgelöst werden. Die Zielvariable 0 ist aktiv im Ruhezustand aktiv.

#### **Beispiel:**

PushButton w LED BL 0 1(#LED, C1, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127, 31)

	_	_	_	`								
✓	SwitchB1					Taster beleuchtet, 1 Funktion	PushButton w LED BL 0 1(#LED, C1, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0,	1-0	C1-1	1	0	1
								$\Box$				
✓	Tast1					RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0

### Taster beleuchtet, 2 Funktionen

## PushButton\_w\_LED\_BL\_0\_2 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster am Anlagenrand gestartet. Mit dieser Funktion können zwei verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wenn der Taster einmal betätigt wird blinkt er einmal und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Dabei blinkt die LED im Taster 2 mal. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv.

#### **Beispiel:**

PushButton w LED BL 0 2(#LED, C1, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127, 31)

✓	-A	SwitchB1			Taster beleuchtet, 2 Funktionen	PushButton w LED BL 0 2(#LED, C1, #InCh, Tsst0, 1, 0, 1, 0,	1-0	C1-1	1	0	1
	7						<u> </u>				
✓		Tast1			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓		Tast2			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0

## **Taster beleuchtet, 3 Funktionen**

## PushButton\_w\_LED\_BL\_0\_3 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster am Anlagenrand gestartet. Mit dieser Funktion können drei verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wenn der Taster einmal betätigt wird blinkt er einmal und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert.

2025/11/12 09:15 7/24 Effekte-MLL - Tasterfunktionen

Dabei blinkt die LED im Taster 2 mal. Entsprechendes gilt für den dritten Tastendruck. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv.

### **Beispiel:**

PushButton w LED BL 0 3(#LED, C1, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127, 31)

✓	SwitchB1			Taster beleuchtet, 3 Funktionen	PushButton w LED BL 0 3(#LED, C1, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0,	1-0	C1-1	1	0	1
✓	Tast1			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓	Tast2			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
✓	Tast3			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-3	1	1	0	0

## Taster beleuchtet, 4 Funktionen

## PushButton w LED BL 0 4 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster am Anlagenrand gestartet. Mit dieser Funktion können vier verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wenn der Taster einmal betätigt wird blinkt er einmal und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Dabei blinkt die LED im Taster 2 mal. Entsprechendes gilt für die folgenden Tastendrücke. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv.

#### **Beispiel:**

PushButton\_w\_LED\_BL\_0\_4(#LED, C1, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127, 31)

			_	_								
✓		SwitchB1				Taster beleuchtet, 4 Funktionen	PushButton w LED BL 0 4(#LED, C1, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0,	1-0	C1-1	1	0	1
✓		Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓		Tast2				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
✓		Tast3				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-3	1	1	0	0
✓	٠,	Tast4				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-4	1	1	0	0

## Taster beleuchtet, 5 Funktionen

## PushButton w LED BL 0 5 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster am Anlagenrand gestartet. Mit dieser Funktion können fünf verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wenn der Taster ein mal betätigt wird blinkt er ein mal und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Dabei Blinkt die LED im Taster 2 mal. Entsprechendes gilt für die folgenden Tastendrücke. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv.

### **Beispiel:**


PushButton w LED BL 0 5(#LED, C1, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127, 31)

	 _	_	_	 •									
✓	SwitchB1					<u>===</u>	Taster beleuchtet, 5 Funktionen	PushButton w LED BL 0 5(#LED, C1, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0,	1-0	C1-1	1	0	1
	ദ												
✓	Tast1					•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓	Tast2					*	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
✓	Tast3					•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-3	1	1	0	0
✓	Tast4					•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-4	1	1	0	0
✓	Tast5					•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-5	1	1	0	0

Last update: 2024/10/06 11:32

## **RGB-Taster beleuchtet**

Diese Funktion benötigt eine RGB-LED (WS2812) an entsprechender Position zur Taste. Ggf. kann mit der Funktion "Next LED" die Position entsprechend angepasst werden.



Zielvariable 1	Name der Variablen, die dann eine Funktion auslöst. Sie ist hier immer mit der Endung ,0' anzugeben (z.B.: Tast0). Die aktive bekommt dann die Endung ,1' oder höher, je nach Anzahl der Tastenfunktionen (z.B.: Tast1).
Zustände rotieren [0/1]	Springt von der letzten aktiven Funktion zur ersten Funktion.  0 = nicht verwendet; 1 = verwendet.
Verwende Zustand 0 beim rotieren [0/1]	Beim Rotieren wird auch der Zustand 0 (nicht aktiv) verwendet. 0 = nicht verwendet; 1 = verwendet.
Abschalten durch langes drücken [0/1]	Mit langem Drücken des Tasters wird die Tastenfunktion beendet. 0 = nicht verwendet; 1 = verwendet.
Abschaltzeit	Zeit, bis die Funktion automatisch beendet wird. 0 bedeutet keine Abschaltung.
Optionale Zähler Parameter	CF_INV_INPUT, CF_BINARY, CF_ROTATE, CF_PINGPONG, CF_Random (siehe Taster unbeleuchtet)
Farbe im abgeschalteten Zustand (R G B)	Farbe/Helligkeit der RGB-LED, wenn die Funktion nicht aktiv ist
Farbe im Zustand 1 (R1G1 B1 R2 G2 B2)	Farbe/Helligkeit der RGB-LED, wenn die Funktion aktiv ist. Die LED blinkt dann im Wechsel von Farbe 1(R1 G1 B1) und Farbe 2 (R2 G2 B2).

2025/11/12 09:15 9/24 Effekte-MLL - Tasterfunktionen

Farbe im Zustand 2 - 5	Jeweils ein Eintrag pro zusätzlicher Funktion in der Form R1 G1 B1 R2 G2 B2. Die LED blinkt dann im Wechsel von Farbe 1(R1 G1 B1) und Farbe 2 (R2 G2 B2).
LED Kanal	Beim Einsatz der Push Button Platinen ist es immer der Kanal 1

### **RGB-Taster beleuchtet, 1 Funktion**

## PushButton RGB 0 1 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster z.B. am Anlagenrand gestartet. Wenn der Taster betätigt wird blinkt er und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Damit kann dann in der folgenden Zeile eine Aktion ausgelöst werden.

#### **Beispiel:**

PushButton RGB 0 1(#LED, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 10, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0)

	_	_	_								
✓	SwitchB1				RGB-Taster, 1 Funktion	PushButton RGB 0 1(#LED, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 1	1-0	1	1	0	1
✓	Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0

### **RGB-Taster beleuchtet, 2 Funktionen**

### PushButton\_RGB\_0\_2 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster z.B. am Anlagenrand gestartet. Mit dieser Funktion können zwei verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wenn der Taster einmal betätigt wird, blinkt er in der Farbe "Zustand 1" und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Dabei blinkt die LED in der Farbe "Zustand 2".

#### **Beispiel:**

PushButton\_RGB\_0\_2(#LED, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 10, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0)

•											
✓	SwitchB1		ക		RGB-Taster, 2 Funktionen	PushButton_RGB_0_2(#LED, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek,	1 1-0	1	1	0	1
✓	Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
V	Tast2				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LFD, #InCh. 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0

### **RGB-Taster beleuchtet, 3 Funktionen**

### PushButton\_RGB\_0\_3 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster z.B. am Anlagenrand gestartet. Mit dieser Funktion können drei verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wenn der Taster einmal betätigt wird, blinkt er in der Farbe "Zustand 1" und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Dabei blinkt die LED in der Farbe "Zustand 2". Entsprechendes gilt für die folgenden Tastendrücke.

#### **Beispiel:**

PushButton RGB 0 3(#LED, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 10, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 127, 127, 0, 0, 0)

✓	SwitchB1		~	RGB-Taster, 3 Funktionen	PushButton RGB 0 3(#LED, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 1	1-0	1	1	0	1
✓	Tast1		•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓	Tast2		•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
✓	Tast3		0	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-3	1	1	0	0

### **RGB-Taster beleuchtet, 4 Funktionen**

## PushButton RGB 0 4 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster z.B. am Anlagenrand gestartet. Mit dieser Funktion können vier verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wenn der Taster einmal betätigt wird, blinkt er in der Farbe "Zustand 1" und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Dabei blinkt die LED in der Farbe "Zustand 2". Entsprechendes gilt für die folgenden Tastendrücke.

### **Beispiel:**

PushButton RGB 0 4(#LED, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 10, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 127, 127, 0, 0, 0, 127, 0, 127, 0, 0, 0)

✓	SwitchB1			<u>=</u>	RGB-Taster, 4 Funktionen	PushButton_RGB_0_4(#LED, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 1	1-0	1	1	0	1
											$\overline{}$
✓	Tast1			•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓	Tast2			•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
✓	Tast3			•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-3	1	1	0	0
V	Tast4			6	RGB-LED einstellhar	ConstRGB(#LED #Inch 0 0 0 127 127 127)	0-4	1	1	0	0

## **RGB-Taster beleuchtet, 5 Funktionen**

# PushButton\_RGB\_0\_5 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit einem Taster z.B. am Anlagenrand gestartet. Mit dieser Funktion können fünf verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wenn der Taster einmal betätigt wird, blinkt er in der Farbe "Zustand 1" und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Dabei blinkt die LED in der Farbe "Zustand 2". Entsprechendes gilt für die folgenden Tastendrücke.

#### **Beispiel:**

PushButton RGB 0 5(#LED, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 10, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 127, 127, 0, 0, 0, 127, 0, 127, 0, 0, 0, 127, 127, 127, 127, 0, 0, 0)


✓	SwitchB1		===	RGB-Taster, 5 Funktionen	PushButton_RGB_0_5(#LED, #InCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 1	1-0	1	1	0	1
✓	Tast1		•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓	Tast2		•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
✓	Tast3		•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-3	1	1	0	0
✓	Tast4		•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-4	1	1	0	0
✓	Tast5		4	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-5	1	1	0	0

Printed on 2025/11/12 09:15 https://wiki.mobaledlib.de/


2025/11/12 09:15 11/24 Effekte-MLL - Tasterfunktionen

## 2 Taster unbeleuchtet

Diese Funktion besitzt keine Status LED's. "Knopf Druck Aktion" mit zwei Tastern. Der erste Taster stoppt die Aktion, der Zweite aktiviert die verschiedenen Zustände. Bei der Steuerung über DCC/SX/CAN werden zwei aufeinander folgende Kanäle verwendet. Dann muss der zweite Taster auf "SI\_0" stehen. Achtung: Der Eingang zum Ausschalten wird in der "Adresse oder Name" Spalte angegeben. Wenn der zweite Eingang "SI\_0" ist, dann wird die Eingangsnummer des Ersten Kanals +1 verwendet (nur DCC/SX/CAN). Beispiele für DCC:




Die AN/AUS-Funktion sollte aber als Impuls arbeiten und nicht als Dauersignal. Dier werden beide Fälle für SwitchXy und DCC/SX/CAN betrachtet. DCC:



Switch:

Last update: 2024/10/06 11:32



#### Generell:

| Optionaler zweiter Schalter Bei DCC ist es "SI\_0". | Es ist aber auch möglich z.B.- SwitchB2 für den 2. Taster zu verwenden.

Dieser Schalter wird für das Einschalten verwendet. Ausgeschaltet wird über den Schalter/DCC in der Spalte "Adresse oder Name". |

Zielvariable 1	Name der Variablen, die dann eine Funktion auslöst. Sie ist hier immer mit der Endung ,0' anzugeben (z.B.: Tast0). Die aktive bekommt dann die Endung ,1' oder höher, je nach Anzahl der Tastenfunktionen (z.B.: Tast1).
Zustände rotieren [0/1]	Springt von der letzten aktiven Funktion zur ersten Funktion. $0 = \text{nicht verwendet}; 1 = \text{verwendet}.$
Verwende Zustand 0 beim rotieren [0/1]	Beim Rotieren wird auch der Zustand 0 (nicht aktiv) verwendet. 0 = nicht verwendet; 1 = verwendet.
Abschalten durch langes drücken [0/1]	Mit langem Drücken des Tasters wird die Tastenfunktion beendet. $0 = \text{nicht verwendet}; 1 = \text{verwendet}.$
Optionale Zähler Parameter	CF_INV_INPUT, CF_BINARY, CF_ROTATE, CF_PINGPONG, CF_Random (siehe Taster unbeleuchtet)
Abschaltzeit	Zeit, bis die Funktion automatisch beendet wird. 0 bedeutet keine Abschaltung.

## 2 Taster unbeleuchtet, 1 Funktion

### PushButton2I\_0\_1 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Wenn der Taster betätigt wird, wird die Zielvariable 1 aktiviert. Mit dem Taster oder DCC/SX/CAN-Adresse in der Spalte "Adresse oder Name" kann die Aktion wieder beendet werden. Die Zielvariable 0 ist aktiv im Ruhezustand aktiv.

2025/11/12 09:15 13/24 Effekte-MLL - Tasterfunktionen

#### **Beispiel:**

#### DCC:

PushButton2I\_0\_1(#InCh, SI\_0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

✓	10	Rot	_	-	2 Taster unbeleuchtet, 1 Funktion	PushButton2I_0_1(#InCh, SI_0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 3			2	1	
✓	Tast1			4	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0

#### Switch:

PushButton2I 0 1(#InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

		_	_ `	•	,	•			,					
✓	SwitchB1	Rot				2 Taster unbeleu	uchtet, 1 Funktion	PushButton2I_0_1(#InCh	, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1,			2	1	
V	Tast1					RGB-LED einste	ellhar	ConstRGR(#LED #InCh	0 0 0 127 127 127\	1	1	1	0	0

### 2 Taster unbeleuchtet, 2 Funktionen

## PushButton2I 0 2 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Wenn der Taster betätigt wird, wird die Zielvariable 1 aktiviert. Mit dem zweiten Druck auf den zweiten Schalter wird die Zielvariable 2 aktiviert. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv. Mit dem Taster oder DCC/SX/CAN-Adresse in der Spalte "Adresse oder Name" kann die Aktion wieder beendet werden. Die Zielvariable 0 ist aktiv im Ruhezustand aktiv.

### **Beispiel:**

#### DCC:

PushButton2I 0 2(#InCh, SI 0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

✓	10	Rot		2 Taster unbel., 2 Funktionen	PushButton2I_0_2(#InCh, SI_0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 3	•		2	1	
✓	Tast1			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0
✓	Tast2			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	2	1	1	0	0

#### Switch:

PushButton2I 0 2(#InCh. SwitchB2, #LocInCh. Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

	יםווי	acconz	-'	~\"	 icii, Switciib	<b>~</b> , ,,	LOCII	icii, iasto, i, o	,, 1, 0, 30 3ck,					
✓		SwitchB1	Rot			I		2 Taster unbel., 2 Funktionen	PushButton2I 0 2(#InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1,			2	1	
✓		Tast1						RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0
_		Tact2						PGRJ FD ainstallbar	Const PGR (#LED #TnCh 0 0 0 127 127 127)	2	1	1		0

## 2 Taster unbeleuchtet, 3 Funktionen

## PushButton2I 0 3 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Wenn der Taster betätigt wird, wird die Zielvariable 1 aktiviert. Mit dem weiteren Druck auf den zweiten Schalter wird die Zielvariable weitergezählt und aktiviert. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv. Mit dem Taster oder DCC/SX/CAN-Adresse in der Spalte "Adresse oder Name" kann die Aktion wieder beendet werden. Die Zielvariable 0 ist aktiv im Ruhezustand aktiv.

#### **Beispiel:**

#### DCC:

#### PushButton2I 0 3(#InCh, SI 0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

✓	10	Rot			2 Taster unbel., 3 Funktionen	PushButton2I 0 3(#InCh, SI 0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 3			2	1	
							1				
✓	"Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0
✓	Tast2				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	2	1	1	0	0
V	Tast3				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	3	1	1	0	0

#### Switch:

### PushButton2I 0 3(#InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

		`	•	•							
V	SwitchB1	Rot			2 Taster unbel., 3 Funktionen	PushButton2I 0 3(#InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1,			2	1	
✓	Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0
✓	Tast2				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	2	1	1	0	0
✓	Tast3				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	3	1	1	0	0

## 2 Taster unbeleuchtet, 4 Funktionen

## PushButton2I \_0\_4 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Wenn der Taster betätigt wird, wird die Zielvariable 1 aktiviert. Mit dem weiteren Druck auf den zweiten Schalter wird die Zielvariable weitergezählt und aktiviert. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv. Mit dem Taster oder DCC/SX/CAN-Adresse in der Spalte "Adresse oder Name" kann die Aktion wieder beendet werden. Die Zielvariable 0 ist aktiv im Ruhezustand aktiv.

### **Beispiel:**

#### DCC:

#### PushButton2I 0 4(#InCh, SI 0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

✓	10	Rot		4	2 Taster unbel., 4 Funktionen	PushButton2I 0 4(#InCh, SI 0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 3			2	1	
V	Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0
V	Tast2				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	2	1	1	0	0
✓	Tast3		ക		RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	3	1	1	0	0
✓	Tast4				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	4	1	1	0	0

#### Switch:

#### PushButton2I 0 4(#InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

	 		 ,	 , , _ , _ ,	, =, 0, 00 00.1,					
✓	SwitchB1	Rot		2 Taster unbel., 4 Funktionen	PushButton2I 0 4(#InCh, SwichtB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1,			2	1	
✓	Tast1			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0
✓	Tast2			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	2	1	1	0	0
✓	Tast3			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	3	1	1	0	0
✓	Tast4			RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	4	1	1	0	0

## 2 Taster unbeleuchtet, 5 Funktionen

## PushButton2I\_0\_5 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Wenn der Taster betätigt wird, wird die Zielvariable 1 aktiviert. Mit dem weiteren Druck auf den zweiten Schalter wird die Zielvariable weitergezählt und aktiviert. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv. Mit dem Taster oder DCC/SX/CAN-Adresse in der Spalte "Adresse oder Name" kann die Aktion wieder beendet werden. Die Zielvariable 0 ist aktiv im Ruhezustand aktiv.

#### **Beispiel:**

#### DCC:

2025/11/12 09:15 15/24 Effekte-MLL - Tasterfunktionen

## PushButton2I\_0\_5(#InCh, SI\_0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

		. — — '	_ ·			·					
✓	10	Rot			2 Taster unbel., 5 Funktionen	PushButton2I 0 5(#InCh, SI 0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 3			2	1	
✓	Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0
✓	Tast2				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	2	1	1	0	0
✓	Tast3				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	3	1	1	0	0
✓	Tast4				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	4	1	1	0	0
V	Tact5				PGBJ ED einstellbar	Const PGR / #LED #Inch A A A 127 127 127	5	1	1	0	0


### Switch:

### PushButton2I 0 5(#InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek)

✓	SwitchB1	Rot		ļ	2 Taster unbel., 5 Funktionen	PushButton2I 0 5(#InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1,			2	1	
✓	Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0
✓	Tast2			-	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	2	1	1	0	0
✓	Tast3				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	3	1	1	0	0
✓	Tast4				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	4	1	1	0	0
✓	Tast5				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	5	1	1	0	0


## 2 Taster beleuchtet

"Knopf Druck Aktion" mit zwei Tastern. Der erste Taster stoppt die Aktion, der Zweite aktiviert die verschiedenen Zustände. Bei der Steuerung über DCC/SX/CAN werden zwei aufeinander folgende Kanäle verwendet. Dann muss der zweite Taster auf "SI\_0" stehen. Achtung: Der Eingang zum Ausschalten wird in der "Adresse oder Name" Spalte angegeben. Wenn der zweite Eingang "SI\_0" ist, dann wird die Eingangsnummer des Ersten Kanals +1 verwendet (nur DCC/SX/CAN). Es wird aber nur eine Taste beleuchtet (die in der Spalte "Adresse oder Name" angegeben ist). DCC:



Switch:

2025/11/12 09:15 17/24 Effekte-MLL - Tasterfunktionen



#### Generell:

LED Kanal Auswahl	Ausgang des WS2811: 1/rot oder 2/grün oder 3/blau.
Optionaler zweiter Schalter	Bei DCC ist es "SI_0". Es ist aber auch möglich z.B SwitchB2 für den 2. Taster zu verwenden. Dieser Schalter wird für das Einschalten verwendet. Ausgeschaltet wird über den Schalter/DCC in der Spalte "Adresse oder Name".
Zielvariable 1	Name der Variablen, die dann eine Funktion auslöst. Sie ist hier immer mit der Endung ,0' anzugeben (z.B.: Tast0). Die aktive bekommt dann die Endung ,1' oder höher, je nach Anzahl der Tastenfunktionen (z.B.: Tast1).
Zustände rotieren [0/1]	Springt von der letzten aktiven Funktion zur ersten Funktion. $0 = \text{nicht verwendet}; 1 = \text{verwendet}.$
Verwende Zustand 0 beim rotieren [0/1]	Beim Rotieren wird auch der Zustand 0 (nicht aktiv) verwendet. $0 = 0$ nicht verwendet; $0 = 0$ verwendet.
Abschalten durch langes drücken [0/1]	Mit langem Drücken des Tasters wird die Tastenfunktion beendet.  0 = nicht verwendet; 1 = verwendet.

11:32

Optionale Zähler Parameter	CF_INV_INPUT, CF_BINARY, CF_ROTATE, CF_PINGPONG, CF_Random (siehe Taster unbeleuchtet)
Abschaltzeit	Zeit, bis die Funktion automatisch beendet wird. 0 bedeutet keine Abschaltung.
Helligkeit wenn aktiv	Helligkeit der LED, wenn die Funktion aktiv ist.
Hintergrundbeleuchtung	Helligkeit der LED, wenn Funktion nicht aktiv ist.
LED Kanal	Beim Einsatz der Push Button Platinen ist es immer der Kanal 1

### 2 Taster beleuchtet, 1 Funktion

## PushButton2I\_w\_LED\_BL\_0\_1 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Wenn der Taster betätigt wird, wird die Zielvariable 1 aktiviert und die LED blinkt einmal. Mit dem Taster oder DCC/SX/CAN-Adresse in der Spalte "Adresse oder Name" kann die Aktion wieder beendet werden. Die Zielvariable 0 ist aktiv im Ruhezustand aktiv.

### **Beispiel:**

DCC: PushButton2I\_w\_LED\_BL\_0\_1(#LED, C1, #InCh, SI\_0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127, 31)

J + ,											
✓	SwitchB1	Rot			2 Taster beleuchtet, 1 Funktion	PushButton2I_w_LED_BL_0_1(#LED, C1, #InCh, SI_0, #LocInCh, T	1-0	C1-1	2	1	1
<b>✓</b>	Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0

Switch: PushButton2I\_w\_LED\_BL\_0\_1(#LED, C1, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127. 31)

	, –	-,										
✓		SwitchB1	Rot			2 Taster beleuchtet, 1 Funktion	PushButton2I w LED BL 0 1(#LED, C1, #InCh, SwitchB2, #LocInC	1-0	C1-1	2	1	1
✓		Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0

## 2 Taster beleuchtet, 2 Funktionen

## PushButton2I\_w\_LED\_BL\_0\_2 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Wenn der Taster betätigt wird, wird die Zielvariable 1 aktiviert und die LED blinkt einmal. Mit dem zweiten Druck auf den zweiten Schalter wird die Zielvariable 2 aktiviert und die LED blinkt zweimal. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv. Mit dem Taster oder DCC/SX/CAN-Adresse in der Spalte "Adresse oder Name" kann die Aktion wieder beendet werden. Die Zielvariable 0 ist aktiv im Ruhezustand aktiv.

#### **Beispiel:**

DCC: PushButton2I\_w\_LED\_BL\_0\_2(#LED, C1, #InCh, SI\_0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127, 31)

,											
✓	SwitchB1	Rot		2	2 Taster beleuchtet, 2 Funktionen	PushButton2I w LED BL 0 2(#LED, C1, #InCh, SI 0, #LocInCh, T	1-0	C1-1	2	1	1
							<u> </u>				
~	Tast1			•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
~	Tast2			•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0

Switch: PushButton2I w LED BL 0 2(#LED, C1, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek,

2025/11/12 09:15 19/24 Effekte-MLL - Tasterfunktionen

127, 31)

✓	SwitchB1	Rot			22	2 Taster beleuchtet, 2 Funktionen	PushButton2I w LED BL 0 2(#LED, C1, #InCh, SwitchB2, #LocInC	1-0	C1-1	2	1	1
					П							
✓	Tast1				0	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓	Tast2				0	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0

### 2 Taster beleuchtet, 3 Funktionen

### PushButton2I\_w\_LED\_BL\_0\_3 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Wenn der Taster betätigt wird, wird die Zielvariable 1 aktiviert und die LED blinkt einmal. Mit dem weiteren Druck auf den zweiten Schalter wird die Zielvariable weitergezählt und aktiviert und die LED blinkt entsprechend oft. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv. Mit dem Taster oder DCC/SX/CAN-Adresse in der Spalte "Adresse oder Name" kann die Aktion wieder beendet werden. Die Zielvariable 0 ist aktiv im Ruhezustand aktiv.

#### **Beispiel:**

DCC: PushButton2I\_w\_LED\_BL\_0\_3(#LED, C1, #InCh, SI\_0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127, 31)

	,											
Ж,		SwitchB1	Rot			2 Taster beleuchtet, 3 Funktionen	PushButton2I w LED BL 0 3(#LED, C1, #InCh, SI 0, #LocInCh, T	1-0	C1-1	2	1	1
~					Т			<u> </u>				
✓		Tast1			4	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓		Tast2			4	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
✓		Tast3			16	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-3	1	1	0	0

Switch: PushButton2I\_w\_LED\_BL\_0\_3(#LED, C1, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127, 31)

,	/	SwitchB1	Rot			<u>=</u> 2	2 Taster beleuchtet, 3 Funktionen	PushButton2I w LED BL 0 3(#LED, C1, #InCh, SwitchB2, #LocInC	1-0	C1-1	2	1	1
						П							
,	/	Tast1				9	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
,	/	Tast2				9	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
,	/	Tast3				9	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-3	1	1	0	0

## 2 Taster beleuchtet, 4 Funktionen

## PushButton2I\_w\_LED\_BL\_0\_4 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Wenn der Taster betätigt wird, wird die Zielvariable 1 aktiviert und die LED blinkt einmal. Mit dem weiteren Druck auf den zweiten Schalter wird die Zielvariable weitergezählt und aktiviert und die LED blinkt entsprechend oft. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv. Mit dem Taster oder DCC/SX/CAN-Adresse in der Spalte "Adresse oder Name" kann die Aktion wieder beendet werden. Die Zielvariable 0 ist aktiv im Ruhezustand aktiv.

### **Beispiel:**

DCC: PushButton2I\_w\_LED\_BL\_0\_4(#LED, C1, #InCh, SI\_0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127, 31)

-	,										
	✓	SwitchB1 Rot		<u>~~</u>	2 Taster beleuchtet, 4 Funktionen	PushButton2I w LED BL 0 4(#LED, C1, #InCh, SI 0, #LocInCh, T	1-0	C1-1	2	1	1
	✓	Tast1		•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
	✓	Tast2		•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
	✓	Tast3		9	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-3	1	1	0	0
	✓	Tast4		9	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-4	1	1	0	0

Switch: PushButton2I\_w\_LED\_BL\_0\_4(#LED, C1, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127, 31)

Last update: 2024/10/06 anleitungen:effekte\_mll:taster\_funktionen https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/effekte\_mll/taster\_funktionen

11:32

✓	1 1	SwitchB1	Rot	l	l l	1	2 Taster beleuchtet, 4 Fun	ctionen   PushButton2I w LED BL 0 4(#LED, C1, #InCh, SwitchB2, #LocInC  1-0   C1-1   2   1	1
✓		Tast1					RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127) 0-1 1 1 0	0
✓		Tast2					RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127) 0-2 1 1 0	0
✓		Tast3					RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127) 0-3 1 1 0	0
✓		Tast4					RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #Trich, 0, 0, 0, 127, 127, 127) 0-4 1 1 0	0

### 2 Taster beleuchtet, 5 Funktionen

## PushButton2I w LED BL 0 5 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Wenn der Taster betätigt wird, wird die Zielvariable 1 aktiviert und die LED blinkt einmal. Mit dem weiteren Druck auf den zweiten Schalter wird die Zielvariable weitergezählt und aktiviert und die LED blinkt entsprechend oft. Die Zielvariable 0 ist im Ruhezustand aktiv. Mit dem Taster oder DCC/SX/CAN-Adresse in der Spalte "Adresse oder Name" kann die Aktion wieder beendet werden. Die Zielvariable 0 ist aktiv im Ruhezustand aktiv.

### **Beispiel:**

DCC: PushButton2I\_w\_LED\_BL\_0\_5(#LED, C1, #InCh, SI\_0, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127, 31)

✓	SwitchB1	Rot			2 Taster beleuchtet, 5 Funktionen	PushButton2I w LED BL 0 5(#LED, C1, #InCh, SI 0, #LocInCh,	1-0	C1-1	2	1	1
✓	Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓	Tast2				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
✓	Tast3				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-3	1	1	0	0
✓	Tast4				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-4	1	1	0	0
✓	Tast5				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-5	1	1	0	0

Switch: PushButton2I\_w\_LED\_BL\_0\_5(#LED, C1, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 127. 31)

	•	,										
✓		SwitchB1	Rot			2 Taster beleuchtet, 5 Funktionen	PushButton2I w LED BL 0 5(#LED, C1, #InCh, SwitchB2, #LocInC	1-0	C1-1	2	1	1
✓		Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓		Tast2				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
✓		Tast3				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-3	1	1	0	0
✓		Tast4				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-4	1	1	0	0
✓		Tast5				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-5	1	1	0	0


Printed on 2025/11/12 09:15 https://wiki.mobaledlib.de/

2025/11/12 09:15 21/24 Effekte-MLL - Tasterfunktionen

## 2 RGB-Taster beleuchtet

#### 2 Taster beleuchtet

"Knopf Druck Aktion" mit zwei Tastern. Der erste Taster stoppt die Aktion, der Zweite aktiviert die verschiedenen Zustände. Bei der Steuerung über DCC/SX/CAN werden zwei aufeinander folgende Kanäle verwendet. Dann muss der zweite Taster auf "SI\_0" stehen. Achtung: Der Eingang zum Ausschalten wird in der "Adresse oder Name" Spalte angegeben. Wenn der zweite Eingang "SI\_0" ist, dann wird die Eingangsnummer des Ersten Kanals +1 verwendet (nur DCC/SX/CAN). Es wird aber nur eine Taste beleuchtet (die in der Spalte "Adresse oder Name" angegeben ist).



Zielvariable 1	Name der Variablen, die dann eine Funktion auslöst. <b>Sie ist hier immer mit der Endung ,0' anzugeben (z.B.: Tast0).</b> Die aktive bekommt dann die Endung ,1' oder höher, je nach Anzahl der Tastenfunktionen (z.B.: Tast1).
Optionaler zweiter Schalter	Bei DCC ist es "SI_0". Es ist aber auch möglich z.B SwitchB2 für den 2. Taster zu verwenden. Dieser Schalter wird für das Einschalten verwendet. Ausgeschaltet wird über den Schalter/DCC in der Spalte "Adresse oder Name".
Zustände rotieren [0/1]	Springt von der letzten aktiven Funktion zur ersten Funktion.  0 = nicht verwendet; 1 = verwendet.
Verwende Zustand 0 beim rotieren [0/1]	Beim Rotieren wird auch der Zustand 0 (nicht aktiv) verwendet. $\0$ = nicht verwendet; 1 = verwendet.
Abschalten durch langes drücken [0/1]	Mit langem Drücken des Tasters wird die Tastenfunktion beendet. 0 = nicht verwendet; 1 = verwendet.

11:32

Abschaltzeit	Zeit, bis die Funktion automatisch beendet wird. 0 bedeutet keine Abschaltung.
Optionale Zähler Parameter	CF_INV_INPUT, CF_BINARY, CF_ROTATE, CF_PINGPONG, CF_Random (siehe Taster unbeleuchtet)
Farbe im abgeschalteten Zustand (R G B)	Farbe/Helligkeit der RGB-LED, wenn die Funktion nicht aktiv ist
Farbe im Zustand 1 (R1G1 B1 R2 G2 B2)	Farbe/Helligkeit der RGB-LED, wenn die Funktion aktiv ist. Die LED blinkt dann im Wechsel von Farbe 1(R1 G1 B1) und Farbe 2 (R2 G2 B2).
Farbe im Zustand 2 - 5	Jeweils ein Eintrag pro zusätzlicher Funktion in der Form R1 G1 B1 R2 G2 B2. Die LED blinkt dann im Wechsel von Farbe 1(R1 G1 B1) und Farbe 2 (R2 G2 B2).
LED Kanal	Beim Einsatz der Push Button Platinen ist es immer der Kanal 1

### 2 RGB-Taster beleuchtet, 1 Funktion

## PushButton2I RGB 0 1 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Wenn der Taster betätigt wird, wird die Zielvariable 1 aktiviert und der !Aus"-Taster blinkt in der Farbe des Zustandes 1. Mit dem Taster oder DCC/SX/CAN-Adresse in der Spalte "Adresse oder Name" kann die Aktion wieder beendet werden. Die Zielvariable 0 ist aktiv im Ruhezustand aktiv.

### **Beispiel:**

PushButton2I RGB 0 1(#LED, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 10, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0)

<b>✓</b>	SwitchB1	Rot		3	2 RGB-Taster, 1 Funktion	PushButton2I_RGB_0_1(#LED, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0,	1-0	1	2	1	1
✓	Tast1				RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0

## 2 RGB-Taster beleuchtet, 2 Funktionen

## PushButton2I RGB 0 2 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Mit dieser Funktion können zwei verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wenn der Taster einmal betätigt wird, blinkt er in der Farbe "Zustand 1" und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Dabei blinkt die LED in der Farbe "Zustand 2".

#### **Beispiel:**

PushButton2I RGB 0 2(#LED, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 10, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0)

✓	SwitchB1	Rot		22	2 RGB-Taster, 2 Funktionen	PushButton2I RGB 0 2(#LED, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0,	1-0	1	2	1	1
				т		,,,,			_	Ė	
✓	Tast1			•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓	Tast2			•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0

2025/11/12 09:15 23/24 Effekte-MLL - Tasterfunktionen

### **RGB-Taster beleuchtet, 3 Funktionen**

# PushButton\_RGB\_0\_3 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Mit dieser Funktion können drei verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wenn der Taster einmal betätigt wird, blinkt er in der Farbe "Zustand 1" und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Dabei blinkt die LED in der Farbe "Zustand 2". Entsprechendes gilt für die folgenden Tastendrücke.

#### **Beispiel:**

PushButton2I\_RGB\_0\_3(#LED, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 127, 0, 0, 0)

•	•		•	•	 ,	•	,	•	, ,						
✓		SwitchB1	Rot					0	2 RGB-Taster, 3 Funktionen	PushButton2I_RGB_0_3(#LED, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0,	1-0	1	2	1	1
✓		Tast1						•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓		Tast2						•	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
_		Tact3							RGRJ ED einstellhar	Const PGB (#LED #Toch & & & 127 127 127)	0-3	1	1		0

### **RGB-Taster beleuchtet, 4 Funktionen**

## PushButton RGB 0 4 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Mit dieser Funktion können vier verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wenn der Taster einmal betätigt wird, blinkt er in der Farbe "Zustand 1" und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Dabei blinkt die LED in der Farbe "Zustand 2". Entsprechendes gilt für die folgenden Tastendrücke.

#### **Beispiel:**

PushButton2I\_RGB\_0\_4(#LED, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 127, 127, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0)

•,	-, -	, -, -,	-,:	, -	,, ,, ,, ,,,	, _ ,	'	., .,, ., _,	, ., .,					
~		SwitchB1	Rot				2	2 RGB-Taster, 4 Funktionen	PushButton2I RGB 0 4(#LED, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0,	1-0	1	2	1	1
✓		Tast1					4	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓		Tast2					4	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
✓		Tast3					- (4	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-3	1	1	0	0
_		Tact/					- 14	PGRJ ED ainstallbar	Cons+PGR/#LED #ToCh A A A 127 127 127)	0-4	1	1		<u> </u>

#### **RGB-Taster beleuchtet, 5 Funktionen**

### PushButton\_RGB\_0\_5 (Experteneinstellung)

Die "Knopf Druck Aktion" wird mit dem Taster, der als optionaler zweiter Schalter definiert ist, z.B. am Anlagenrand oder über DCC/SX/CAN gestartet. Mit dieser Funktion können fünf verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Wenn der Taster einmal betätigt wird, blinkt er in der Farbe "Zustand 1" und die Zielvariable 1 wird aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird die Zielvariable 2 aktiviert. Dabei blinkt die LED in der Farbe "Zustand 2". Entsprechendes gilt für die folgenden Tastendrücke.

#### **Beispiel:**

Last update: 2024/10/06 11:32

PushButton2I RGB 0 5(#LED, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0, 1, 0, 1, 0, 30 Sek, 10, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 127, 127, 0, 0, 0, 127, 0, 127, 0, 0, 0, 127, 127, 127, 127, 0, 0, 0)

✓	SwitchB1	Rot			<u>~</u>	2 RGB-Taster, 5 Funktionen	PushButton2I RGB 0 5(#LED, #InCh, SwitchB2, #LocInCh, Tast0,	1-0	1	2	1	1
					T			[ ]				
✓	Tast1				*	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-1	1	1	0	0
✓	Tast2					RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-2	1	1	0	0
✓	Tast3					RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-3	1	1	0	0
✓	Tast4			÷		RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-4	1	1	0	0
✓	Tast5				0	RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	0-5	1	1	0	0

# **Danksagung**

Herzlichen Dank geht hier an PeterVT11 aus dem Stummiforum, der uns die Informationen für diese Seite zusammengestellt hat inkl. aller Bilder.

From:

https://wiki.mobaledlib.de/ - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/effekte mll/taster funktionen

Last update: 2024/10/06 11:32

